



PATENT APPLICATION

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re Application of:)	
NOBUYOSHI TAKEHARA	: Examiner: Not Yet Assigned)	
Application No.: 10/683,588	: Group Art Unit: Not Yet Assign	
Filed: October 14, 2003)	
For: GATE DRIVING CIRCUIT) January 16, 2004	

Commissioner for Patents P.O. Box 1450 Alexandria, VA 22313-1450

SUBMISSION OF PRIORITY DOCUMENT

Sir:

)

In support of Applicant's claim for priority under 35 U.S.C. § 119, enclosed is a certified copy of the following foreign application:

2002-305833 filed October 21, 2002.

Applicant's undersigned attorney may be reached in our New York office by telephone at (212) 218-2100. All correspondence should continue to be directed to our address given below.

Respectfully submitted,

Attorney for Applicant

Registration No.

FITZPATRICK, CELLA, HARPER & SCINTO 30 Rockefeller Plaza New York, New York 10112-3801

Facsimile: (212) 218-2200



CFM03271 10/683, 588 US CN

日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日
Date of Application:

2002年10月21日

出 願 番 号 Application Number:

人

特願2002-305833

[ST. 10/C]:

[JP2002-305833]

出 願
Applicant(s):

キヤノン株式会社

2003年11月11日

4

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 今井康



【書類名】 特許願

【整理番号】 4748031

【提出日】 平成14年10月21日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 H02J 7/00

【発明の名称】 ゲート駆動回路

【請求項の数】 1

【発明者】

【住所又は居所】 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会

社内

【氏名】 竹原 信善

【特許出願人】

【識別番号】 000001007

【氏名又は名称】 キヤノン株式会社

【代理人】

【識別番号】 100076428

【弁理士】

【氏名又は名称】 大塚 康徳

【電話番号】 03-5276-3241

【選任した代理人】

【識別番号】 100112508

【弁理士】

【氏名又は名称】 高柳 司郎

【電話番号】 03-5276-3241

【選任した代理人】

【識別番号】 100115071

【弁理士】

【氏名又は名称】 大塚 康弘

【電話番号】 03-5276-3241



【選任した代理人】

【識別番号】

100116894

【弁理士】

【氏名又は名称】 木村 秀二

【電話番号】

03-5276-3241

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

003458

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】 0102485

【プルーフの要否】

要



【書類名】 明細書

【発明の名称】 ゲート駆動回路

【特許請求の範囲】

【請求項1】 直流電源と、

ハイレベル及びローレベルの信号を出力する駆動信号源と、

前記駆動信号源から出力される信号がゲート端子に入力され、前記信号のレベルに応じてソース端子及びドレイン端子間の導通状態を制御する主スイッチ素子と、

前記ソース端子及びドレイン端子間が導通状態となったときに通電される負荷と、

前記駆動信号源と前記ゲート端子との間に接続され、前記駆動信号源から前記 ゲート端子への方向にのみ信号を出力する逆流防止手段と、

前記ゲート端子と前記直流電源の高電位側との間に接続され、前記ソース端子 及びドレイン端子間が非導通状態であるときに導通状態となる回生手段と、を備 えており、

前記ソース端子及びドレイン端子間が導通状態となるゲートーソース間閾値電圧が、前記直流電源の出力電圧よりも大きいことを特徴とするゲート駆動回路。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明はゲート駆動回路に関し、詳細には、電力変換装置等で使用されるゲート駆動回路に関する。

[0002]

【従来の技術】

近年、化石燃料の使用に伴う二酸化炭素等の排出による地球温暖化や、原子力発電所の事故や放射性廃棄物による放射能汚染などの問題が深刻となり、地球環境とエネルギに対する関心が高まっている。このような状況の下、無尽蔵かつクリーンなエネルギ源として太陽光を利用する太陽光発電、地熱を利用する地熱発電、風力を利用する風力発電等が世界中で実用化されている。



このような自然エネルギによって発電された直流電力は、インバータと呼ばれる電力変換装置によって交流電力に変換され、例えば、商用電力系統に供給される。

[0004]

このような電力変換装置では変換効率の向上が重要であり、ゲート駆動回路における損失は無視できない。この損失を減らすために、スナバエネルギをゲート駆動に利用する方法が知られている(例えば、特許文献 1 参照)。また、トランジスタのコンバータのゲート電力をゲート駆動回路の電源側に回生する方法が知られている(例えば、特許文献 2 参照)。これらの技術は、一般的には電力回生技術の一種と考えられ、このような技術を利用しない場合には、ゲート電力は、そのまま電力損失となる。

[0005]

一方、太陽電池によって発電された電力を有効に活用する方法として、単セル・コンバータシステムが提案されている(例えば、特許文献3参照)。これは複数の太陽電池を直列接続せずに、1V程度の低電圧のまま電力変換装置に入力し、昇圧して利用するというものである。

[0006]

【特許文献1】

特開平5-344708号公報

【特許文献2】

特公平3-36332号公報

【特許文献3】

米国特許第5660643号明細書

[0007]

【発明が解決しようとする課題】

このような変換装置においてもゲート駆動電力及び電力損失の低減は重要な課題である。しかしながら、低電圧かつ扱う電力も比較的小さい領域で使用されるゲート駆動回路に適した電力損失を低減する方法は提案されていない。

[0008]

本発明は以上のような状況に鑑みてなされたものであり、低電圧かつ扱う電力が小さい領域で使用され、電力損失を低減したゲート駆動回路を提供することを 目的とする。

[0009]

【課題を解決するための手段】

上記目的を達成するために本発明のゲート駆動回路は、直流電源と、

ハイレベル及びローレベルの信号を出力する駆動信号源と、

前記駆動信号源から出力される信号がゲート端子に入力され、前記信号のレベルに応じてソース端子及びドレイン端子間の導通状態を制御する主スイッチ素子と、

前記ソース端子及びドレイン端子間が導通状態となったときに通電される負荷と、

前記駆動信号源と前記ゲート端子との間に接続され、前記駆動信号源から前記 ゲート端子への方向にのみ信号を出力する逆流防止手段と、

前記ゲート端子と前記直流電源の高電位側との間に接続され、前記ソース端子 及びドレイン端子間が非導通状態であるときに導通状態となる回生手段と、を備 えており、

前記ソース端子及びドレイン端子間が導通状態となるゲートーソース間閾値電 圧が、前記直流電源の出力電圧よりも大きい。

[0010]

すなわち、本発明では、直流電源と、ハイレベル及びローレベルの信号を出力する駆動信号源と、駆動信号源から出力される信号がゲート端子に入力され、該信号のレベルに応じてソース端子及びドレイン端子間の導通状態を制御する主スイッチ素子と、ソース端子及びドレイン端子間が導通状態となったときに通電される負荷と、駆動信号源とゲート端子との間に接続され、駆動信号源からゲート端子への方向にのみ信号を出力する逆流防止手段と、ゲート端子と直流電源の高電位側との間に接続され、ソース端子及びドレイン端子間が非導通状態であるときに導通状態となる回生手段と、を備えており、ソース端子及びドレイン端子間

が導通状態となるゲートーソース間閾値電圧が、直流電源の出力電圧よりも大き く設定されている。

[0011]

このようにすると、主スイッチ素子を駆動する際に使用される電力の一部を電源側あるいは負荷側に回生(再利用)することができ、主スイッチ素子の駆動に伴う電力の損失を減少させることができる。さらに、主スイッチ素子が非導通状態であるときに、ゲート端子に印加される電圧が直流電源の電圧までにしか降下しないので、導通時と非導通時のゲートの電位差が小さくなり、導通状態となるまでに必要な駆動電力も減少させることが可能となる。

$[0\ 0\ 1\ 2]$

従って、低電圧かつ扱う電力が小さい領域で使用されるゲート駆動回路において電力損失を低減させることができる。

[0013]

【発明の実施の形態】

以下添付図面を参照して本発明の好適な実施形態について詳細に説明する。

$[0\ 0\ 1\ 4]$

<第1の実施形態>

図1は、本発明の第1の実施態様としてのゲート駆動回路の構成を示す図である。図示されたように本実施形態のゲート駆動回路は、逆流防止手段1、回生手段2、主スイッチ素子3、負荷4、ゲート駆動信号源5、直流電源8を含んでいる。なお、6は電源の高電位側端子、7は電源の低電位側端子である。以下、各構成要素とその動作について説明する。

[0015]

「主スイッチ素子3〕

主スイッチ素子3は、MOS型ゲート・スイッチ素子であり、その導電型はPチャネルでもNチャネルでも良い。本質的に重要なのは、ゲートONとなる閾値電圧の絶対値と電源電圧の絶対値との大小関係であり、前者が後者よりも大きいことが、本発明では必須条件となる。このような関係が成立する場合にのみ、本発明の効果である「ゲートチャージの回生による効率向上」を享受することがで



[0016]

なお、本明細書において「電源の高電位側」とは、スイッチ素子の導電型に依存しており、NチャネルMOSFETやNチャネルIGBTでは電源の正極側に相当し、PチャネルMOSFETやPチャネルIGBTでは電源の負極側に相当し、単なる電圧の高低を表すものではないことに注意されたい。また、「電源の低電位側」は「電源の高電位側」と対となる他方側を表している。

[0017]

「逆流防止手段1]

逆流防止手段1は、端的には主スイッチ素子3と同期動作するスイッチ手段であり、ダイオードが好適である。ダイオード以外に、リレーのような機械式接点、小容量MOSFET、更にはデジタル回路で使用される3ステート・ゲート(High、LowのほかにHighインピーダンス(無接続)状態という3つの状態を出力可能なロジックゲート)も使用可能である。また、フォトダイオードとMOSFETとを組合わせた素子であるフォトMOSリレーの類も使用できる

$[0\ 0\ 1\ 8]$


本実施形態では、このようなスイッチ手段を主スイッチ素子3がONであるときにON(導通状態)となり、主スイッチ素子がOFFであるときにOFF(非導通状態)となるように制御する手段と共に逆流防止手段1が構成される。

[0019]

「回生手段2〕

回生手段2は、主スイッチ素子3と相補的に動作するスイッチ手段であり、基本的には逆流防止手段1と同じようなスイッチ手段で構成できる。ただし、回生手段2としては、ダイオードは適しているとは言えない。なぜなら、ダイオードを用いる場合には、ゲートに高電位が印加されて主スイッチ素子3がONするときに、電源側へ電流が流れてしまい、主スイッチ素子3がONである間、継続して電力損失が生じるからである。

[0020]



[0021]

回生手段2に使用されるスイッチ手段としては、特に、主スイッチ素子3と同一の導電型の小容量MOSFETが好適である。これは、上述のようにゲートONとなる閾値電圧の絶対値が電源電圧の絶対値よりも大きいという電位関係を利用すれば、主スイッチ素子3を駆動する電源でこのスイッチ手段を駆動する事が可能となるからである。なお、このとき小容量MOSFETにも主スイッチ素子と同様にゲートチャージによる損失が発生するが、回生手段として用いるスイッチ手段は主スイッチ素子を駆動できる程度の小容量のもので十分なので、ゲートチャージによる損失は主スイッチ素子のそれに比して著しく少ない。このゲートチャージに関しては、小容量のNチャネルMOSFETは高性能であり、特にゲートチャージが少ない。

[0022]

「負荷 4]

負荷4に対しては、特に制限は無く、抵抗性負荷、誘導性負荷、又はトランスの1次コイルなど、適宜必要な負荷を使用することができる。


[0023]

「直流電源8〕

直流電源8についてもその種類に特に制限は無いが、その出力電圧は主スイッチ素子3がONとなるゲート電圧の閾値よりも低いことが必須である。例えば、主スイッチ素子3がONとなるゲート電圧が2Vならば、その電圧よりも電源電圧の方が低い値、たとえば1Vである必要がある。

[0024]

一般的に、MOSFETの導通抵抗値はゲート電圧に対して指数関数的に変化するので、アプリケーションが必要とするON状態での抵抗値を得るための閾値



[0025]

また、本実施形態においては主スイッチ素子3がOFFであるときにゲートに印加される電圧は、直流電源の電圧と等しくなり、0にはならない。従って、直流電源の電圧は、上記のようにして求められた閾値電圧よりも十分低く設定しなければ、回生時に主スイッチ素子3がOFFとならず、負荷に対する電源供給制御ができなくなってしまう。

[0026]

更に、本実施形態で使用される直流電源には、ゲートから流れ込んでくるエネルギを受け入れる機能が必要であり、このためには電解コンデンサなどに代表される蓄電手段を持つことが望ましい。ただし、蓄電手段については電源に存在する寄生容量でも十分な場合もあるので、必ずしもコンデンサを設ける必要はない

$[0\ 0\ 2\ 7]$

以上のような条件を満たしさえすれば、本実施形態の直流電源としては種々のものが選択可能であり、太陽電池、燃料電池、アルカリ乾電池、ニッケル水素電池などが使用可能である。

[0028]

「ゲート駆動信号源5]

本実施形態のゲート駆動信号源5は単なる信号源ではなく、ゲート静電容量を駆動できるだけの電力を供給できる小容量電源機能も併せ持つ必要がある。その出力電圧としては、主スイッチ素子3がONとなるのに十分な電圧が必要であり、2.5~15V程度が用いられる。最近ではロジックICの低電圧化にあわせて3.3Vや5Vが特に好んで用いられる。信号源として用いられる発振回路や電源回路としては、公知又は周知の回路が使用でき、その構成は、本発明の本質とはほとんど関連がないので詳細な説明は省略する。



(具体的構成)

以下、上記の実施形態の動作に関して、詳細に説明する。なお、以下の動作説明は、直流電源8としては市販の単3型アルカリマンガン乾電池(出力電圧1. $5 \, \mathrm{V}$)と積層セラミックコンデンサ($1 \, 0 \, 0 \, \mu \, \mathrm{F}$)を並列接続したものを用い、負荷4としては $1 \, 0 \, 0 \, \Omega$ の抵抗を用い、逆流防止手段 $1 \, \mathrm{Q}$ び回生手段 $2 \, \mathrm{C}$ には市販のフォトMOSリレーを用いた。

[0030]

また、主スイッチ素子3としては、Nチャネル・パワーMOSFET(フェアチャイルド社製、型名ISL9N302AP)を用いた。NチャネルMOSFE Tはパワー素子としては最も一般的なもので、Pチャネル素子よりも高性能が得やすいため、好んで用いられる。なお、本実施形態で使用したMOSのデータシートにはスレッショルド電圧は $1.0\sim3.0$ Vと示されているが、実測した導通抵抗はゲート電圧を電源電圧に等しい1.5 Vとしたときに $10M\Omega$ 以上(すなわち0FF 状態)であり、本実施形態の動作に関して支障はない。実質的にオン状態となる閾値電圧は、電源電圧よりもはるかに高いと言える。このように本発明の実施にあっては、電源電圧を主スイッチ素子のゲートに加えた状態で主スイッチ素子が0FF 状態となることが本質的に重要である。

[0031]

駆動用信号源 5 としては出力 5 Vの矩形波発振器(発信周波数 1 0 0 H z)を用い、その出力を逆流防止手段 1 と主スイッチ素子 3 のゲートに接続し、回生手段 2 へは上記発振器の否定出力を接続した。これにより、発振器の出力が 5 V(ハイレベル)のときには、主スイッチ素子 3 と逆流防止手段 1 が 0 Nとなり、回生手段 2 は 0 F F となる。一方、発振器の出力が 0 V(ローレベル)のときには逆流防止手段 1 及び主スイッチ素子 3 が 0 F F となり、回生手段 2 が 0 N となる。本発明の効果を享受するためには、他の回路部品で構成したとしても、上記のようなスイッチの動作を実現することが必要である。

[0032]

また、比較のための回路として、図9に示した従来のゲート駆動回路を用いた

。この回路は、本実施形態の構成から、逆流防止手段と回生手段を取り除いたものである。

[0033]

(動作説明)

(1) ON動作

駆動用信号源 5 としての発振器出力が 5 V になると、逆流防止手段 1 を介して主スイッチ素子 3 のゲートが 5 V で充電される。主スイッチ素子 3 のゲートの静電容量は 1 1 0 0 0 p F であり、ゲートには、 1 / 2 C V 2 (J) のエネルギが、蓄えられる。なお、比較のための従来回路でも 0 N 時の動作は同じである。

[0034]

(2) OFF動作

駆動用信号源5としての発振器出力が0Vになると、逆流防止手段1がOFFとなり、回生手段2がONとなる。図2はこの状態の等価回路図である。キャパシタ10は主スイッチ素子3のゲートの静電容量を表しており、9は寄生インピーダンスである。キャパシタ10は寄生インピーダンス9を通じて直流電源8に接続される。

[0035]

ゲート駆動電圧は5 Vで、直流電源8の電圧は1.5 Vであるから、キャパシタ1 Oに蓄えられた電荷の一部は直流電源8 に流れ込み、エネルギが回生されることになる。回生量は、直流電源8 の電圧とゲート駆動電圧の比で決定され、この場合は直流電源の電圧が1.5 V、ゲート駆動電圧が5 V なので、駆動用信号源5 からゲートに送出されたエネルギの約3 O% (=1.5/5) が電源側に回生される。これによりゲート電圧は直流電源8 の電圧である1.5 Vまで下がるが、それ以下には下がらない。

[0036]

これに対し図9の従来回路では、ゲート電圧は0Vまで下がり、ゲートの静電容量により蓄えられたエネルギは、そのまま低電位側へ捨てられ損失となる。

[0037]

(3) 再ON動作

従来回路では、主スイッチ素子3がON状態となるためには、0Vから5Vへの充電が必要となるが、本実施形態の回路では1.5Vから5Vへの充電で済むので、主スイッチ素子3が再度ON状態となるために必要なエネルギも減少することになる。

[0038]

図3は、上記の実施形態及び従例来の動作におけるエネルギ回収量等を具体的に計算した結果を示す図である。図示されたように、本実施形態によれば、送出エネルギの約30%を回収できると共に、ON時の送出エネルギも従来例より節約されるので、結局ゲート駆動エネルギ総量(=送出エネルギー回収エネルギ)を従来例と比べて約51%削減できる。このように、ゲート駆動エネルギが削減できるので、ゲート駆動用電源を小容量とすることが可能になる。

[0039]

<第2の実施形態>

以下、本発明に係る第2の実施形態について説明する。なお、以下の説明においては上記第1の実施形態と同様な部分については同じ符号で表して説明を省略する。

[0040]

図4は第2の実施形態としてのゲート駆動回路の構成を示す図である。本実施 形態における具体的構成を説明すると、直流電源8としては市販のニッケル水素 電池(1.2V)とアルミ電解コンデンサ(470uF)を並列接続したものを 用いた。主スイッチ素子3、駆動信号源5及び負荷4は第1の実施形態と同様の 構成とした。

[0041]

逆流防止手段としてはショットキーバリアダイオード100を使用し、回生手段としては小容量NチャネルMOSFET200(インターナショナル・レクティファイア社製、型名IRLMS1902)を使用した。このように、逆流防止手段にダイオードを使用することで、自動的に逆流防止が可能となり、駆動信号源5からの配線が不要となる。

[0042]

また、NOT素子201を介して小容量MOSFET200のゲートへ主スイッチ素子3に印加されるのとは逆論理の信号を送り、小容量MOSFET200が主スイッチ素子3がONとなるときにはOFFに、主スイッチ素子3がOFFとなるときにはONとなるようにした。

[0043]

小容量MOSFET200は、図4に示したようにソース端子が直流電源8の高電位側に接続され、ドレイン端子が主スイッチ素子3のゲート端子に接続される。これは通常の常識的な接続(通常はNチャネルMOSFETでは電源の正電位側にドレイン端子が接続される。)とは逆の接続であるが、これによりMOSFETの内蔵ダイオードを通じて主スイッチ素子3のゲートに蓄積された電荷が放電される(漏洩する)ことが防止される。

[0044]

また、電位の関係から、主スイッチ素子3がOFFであるときには小容量MOSFET200のソースーゲート間電圧は、3.8V(=5V-1.2V)となるので、このような電圧でONとなるデバイスを選択する必要がある。本実施形態で用いた小容量MOSFET200は、当然、この要件を満たしている。このようにして主スイッチ素子3のゲートに蓄積された電荷は、小容量MOSFET200を介して直流電源8へと回生される。

[0045]

図5は、本実施形態における電位の関係を示す図である。本実施形態を動作させるためには、主スイッチ素子3がONとなるゲートの閾値電位、直流電源8の電位、及び主スイッチ素子3をON状態とすべくゲートにかかる駆動電位の関係は、図示したような大小関係となる必要がある。

[0046]

本実施形態は、第1の実施形態よりもコンパクトで簡便な構成としたことを特徴とする。本実施形態の小容量MOSFET200、NOT素子201、逆流防止ダイオード100からなる回生ブロック60は、1つの半導体チップとすることも容易である。本実施形態の動作に関しては、第1の実施形態と同様であるので、説明を省略する。

[0047]

<第3の実施形態>

以下、本発明に係る第3の実施形態について説明する。なお、以下の説明においては上記第1及び第2の実施形態と同様な部分については同じ符号で表して説明を省略する。

[0048]

本実施形態は、プッシュプル電力変換回路に本発明に係るゲート駆動回路を適用した例である。図6は、本発明のゲート駆動回路を適用したプッシュプル電力変換器を有する太陽光発電システムを示すブロック図である。

[0049]

この太陽光発電システムは、直流電源として太陽電池81とコンデンサ82とを並列接続したものを有し、第2の実施形態のゲート駆動回路と同様な主スイッチ素子及び回生ブロックを、3a、3b及び60a、60bで示すようにそれぞれ2つ有している。また、電力変換のためにトランス40、ダイオードブリッジ50a~50d、及びコイル70とコンデンサ71からなる平滑フィルタを有しており、変換された電力は2次電池90に蓄積される。

[0050]

図6の構成において、太陽電池81としては周知のタンデム型太陽電池であって、外部で電気的に直列接続されていない、いわゆる「単セル」型太陽電池モジュール(標準測定条件(AM1.5、1.0kW/m²)下での出力が1.0V10A)を用い、コンデンサ82としては積層セラミックコンデンサ(100uF)を用いた。トランス40としては、1:15の巻き数比を持ったものを用いた。このトランス40の1次側コイルが主スイッチ素子3の負荷として使用されている。また、トランス40の2次側コイルからの出力は、ダイオードブリッジ50a~50dによって整流され、コイル70とコンデンサ71からなる平滑フィルタを通じて平滑化され、市販の2次電池90(電圧12V、容量200Ah)に送出される。駆動信号源5としては、50%デューティの矩形波発振器を用い、主スイッチ素子3a及び3bを交互にON/OFFさせるように駆動する。

[0051]

図7は、比較例としての従来方法によるゲート駆動を採用した回路を示す図である。この回路は、図6に示された回路と比べて回生ブロック60a及び60bを用いていない点で異なることが容易に理解できるであろう。

[0052]

本実施形態での回生ブロック60a及び60bの動作は、第2の実施形態で説明したのと全く同様であり、主スイッチ素子3a及び3bのゲートに蓄積された電荷を電源側及び負荷側に直接回生するように動作するので、ゲート駆動電力を削減できる。

[0053]

このように、本発明はプッシュプル回路のような電力変換器においても有効な技術である。特に本実施形態のプッシュプル回路のように50%デューティで駆動するタイプでは、主スイッチ素子3a及び3bに対する駆動信号は互いに相補的関係にあるので、これを直接利用することで回生ブロックの中に含まれるNOT素子201を省略することも可能であり、回生ブロックの構成をより簡素化できるという効果が得られる。

[0054]

<第4の実施形態>

以下、本発明に係る第4の実施形態について説明する。なお、以下の説明においては上記第1から第3の実施形態と同様な部分については同じ符号で表して説明を省略する。

[0055]

図8は本実施形態の構成を示す図である。本実施形態では、回生ブロック60 内に設けられる逆流防止手段として、3ステート・バッファ素子101(型式名74HC126)を用い、図8に示すように導通制御端子に駆動信号源からの信号をそのまま入力するように接続した。

[0056]

このようにすることで、駆動信号源5の出力がハイレベであればその出力がそのまま主スイッチ素子3のゲート端子に印加され、駆動信号源5の出力がローレベルであれば、主スイッチ素子3のゲート端子と駆動信号源5とが非接続(高イ

ンピーダンス接続状態)となり、上記の逆流防止手段として動作する。このようにすると、逆流防止手段にショットキー・ダイオードを使うよりも損失が少なくなり、また集積化にも好適である。

[0057]

以上説明したように本発明の実施態様としては以下のような態様がある。

[0058]

(実施熊様1)

直流電源と、

ハイレベル及びローレベルの信号を出力する駆動信号源と、

前記駆動信号源から出力される信号がゲート端子に入力され、前記信号のレベルに応じてソース端子及びドレイン端子間の導通状態を制御する主スイッチ素子と、

前記ソース端子及びドレイン端子間が導通状態となったときに通電される負荷と、

前記駆動信号源と前記ゲート端子との間に接続され、前記駆動信号源から前記 ゲート端子への方向にのみ信号を出力する逆流防止手段と、

前記ゲート端子と前記直流電源の高電位側との間に接続され、前記ソース端子 及びドレイン端子間が非導通状態であるときに導通状態となる回生手段と、を備 えており、

前記ソース端子及びドレイン端子間が導通状態となるゲートーソース間閾値電 圧が、前記直流電源の出力電圧よりも大きいことを特徴とするゲート駆動回路。

[0059]

(実施熊様2)

前記主スイッチ素子が、NチャネルMOSFET又はNチャネルIGBTを含むことを特徴とする実施態様1に記載のゲート駆動回路。

[0060]

(実施態様3)

前記逆流防止手段がダイオードを含むことを特徴とする実施態様1又は2に記載のゲート駆動回路。

[0061]

(実施態様4)

前記回生手段がMOSFETである実施態様1から3のいずれか1つに記載の ゲート駆動回路。

[0062]

(実施熊様5)

実施態様1から4のいずれか1項に記載のゲート駆動回路を含み、前記ソース 端子及びドレイン端子間が導通状態となったときに、前記負荷に前記直流電源か らの出力電圧が供給されることを特徴とする電源回路。

[0063]

(実施態様6)

前記負荷が変圧器の1次側巻線を含むことを特徴とする実施態様5に記載の電源回路。

[0064]

(実施態様7)

DC/AC変換を行うことを特徴とする実施態様5又は6に記載の電源回路。

[0065]

(実施態様8)

前記直流電源が、直列接続されていない複数の太陽電池セルを含むことを特徴とする実施態様5から7のいずれか1つに記載の電源回路。

[0066]

【発明の効果】

以上説明したように本発明によれば、主スイッチ素子を駆動する際に使用される電力の一部を電源側あるいは負荷側に回生(再利用)することができ、主スイッチ素子の駆動に伴う電力の損失を減少させることができる。さらに、主スイッチ素子が非導通状態であるときに、ゲート端子に印加される電圧が直流電源の電圧までにしか降下しないので、導通時と非導通時のゲートの電位差が小さくなり、導通状態となるまでに必要な駆動電力も減少させることが可能となる。

[0067]

従って、低電圧かつ扱う電力が小さい領域で使用されるゲート駆動回路において電力損失を低減させることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明の第1の実施形態としてのゲート駆動回路の構成を示す図である。

【図2】

図1の回路でゲートチャージの回生時の等価回路を示す図である。

【図3】

図1の回路と従来のゲート駆動回路のエネルギの比較を示す図である。

【図4】

本発明の第2の実施形態としてのゲート駆動回路の構成を示す図である。

【図5】

図4のゲート駆動回路が動作するために必要な各部の電位を表した図である。

図6】

本発明の第3の実施形態としてのプッシュプル方式電力変換器の構成を示す図である。

【図7】

比較例としての従来のプッシュプル方式電力変換器の構成を示す図である。

【図8】

本発明の第3の実施形態としてのプッシュプル方式電力変換器の構成を示す図である。

【図9】

比較例としての従来のゲート駆動回路の構成を示す図である。


【符号の説明】

- 1 逆流防止手段
- 2 回生手段
- 3, 3 a, 3 b 主スイッチ素子
- 4 負荷
- 5 駆動信号源


- 6 高電位側端子
- 7 低電位側端子
- 8 直流電源
- 9 寄生インピーダンス
- 10 ゲート静電容量
- 40 トランス
- 50a, 50b, 50c, 50d 整流ダイオード
- 60,60a,60b 回生ブロック
- 70 平滑コイル
- 71 平滑コンデンサ
- 81 太陽電池
- 82 コンデンサ
- 90 蓄電池
- 100 逆流防止ダイオード
- 101 3ステートバッファ
- 200 MOSFET
- 201 NOT素子

【書類名】 図面

【図1】




【図2】




【図3】

	主素子ON時の 送出エネルギ (nJ)	OFF時の回収 エネルギ (nJ)		従来例に対するゲート 駆動エネルギの削減量 (%)
従来例	275	0	0%	0%
実施形態	192.5	57.8	30%	51%


【図4】




【図5】




【図6】




【図7】



【図8】



【図9】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 低電圧かつ扱う電力が小さい領域で使用されるゲート駆動回路において電力損失を低減させる。

【解決手段】 直流電源 8 と、矩形波状の駆動信号を出力する駆動信号源 5 と、駆動信号源 5 から出力される信号がゲート端子に入力され、該信号のレベルに応じてソース端子及びドレイン端子間の導通状態を制御する主スイッチ素子 3 と、ソース端子及びドレイン端子間が導通状態となったときに通電される負荷 4 と、駆動信号源 5 とゲート端子との間に接続され、駆動信号源 5 からゲート端子への方向にのみ信号を出力する逆流防止手段 1 と、ゲート端子と直流電源 8 の高電位側との間に接続され、ソース端子及びドレイン端子間が非導通状態であるときに導通状態となる回生手段 2 と、を備えており、ソース端子及びドレイン端子間が導通状態となる閾値電圧が、直流電源 8 の出力電圧よりも大きい。

【選択図】 図1

特願2002-305833

出願人履歴情報

識別番号

[000001007]

1. 変更年月日

1990年 8月30日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都大田区下丸子3丁目30番2号

氏 名 キヤノン株式会社